

Návod na použití elektronického seřfu LETTERA

!! Pozor: Přečtěte si prosím pozorně tyto instrukce než začnete používat tento zámek, případně vkládat novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za funkční poruchy způsobené chybným přepínáním nebo použitím násilia a za případné znehodnocení seřfu a ani za ztrátu majetku.

1. Vložení baterií

- 1.1 K funkci seřfu jsou potřeba 4ks 1,5 V baterie. (nejsou součástí dodávky).
- 1.2 Odstraňte kryt na pravé straně seřfu a vložte baterie.
- 1.3 Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- 1.4 Pokud je vše v pořádku objeví se na displeji na prvním místě „0“ a poté „GOOD“.

2. Otevření seřfu po vložení baterií

- 2.1 Při otevření seřfu před prvním použitím stiskněte „START“.
- 2.2 Na displeji se objeví „-----“.
- 2.3 Nyní můžete vložit jeden ze dvou výrobních kódů:

0-0-0-0-0-0

nebo

8-8-8-8-8-8.

Zabliká zelená LED dioda. Pro otevření seřfu otočte otvíracím kolečkem směrem vpravo (do 4 sekund).

3. Programování nového kódu

Vezměte prosím na vědomí: můžete uložit dva různé kódy. Pro vlastní bezpečnost byste měli změnit kódy hned po prvním vstupu.

A Programování „kód 1“

- a.1 Stiskněte tlačítko „START“.
- a.2 Zazní krátký zvukový signál a na displeji se zobrazí „-----“.
- a.3 Vložíte 6-místné číslo, které žádáte použít pro „kód 1“.
- a.4 Stlačíte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.
- a.5 Zazní krátký zvukový signál a na displeji se zobrazí „In“ za účelem kontroly se na displeji zobrazí vaše zadané číslo.
- a.6 „Kód 1“ byl úspěšně naprogramován.

B Programování „kód 2“

- b.1 Stlačíte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.
- b.2 Zazní krátké pípnutí a na displeji se zobrazí „-----“ a displej zabliká.
- b.3 Nyní stlačíte tlačítko „START“.
- b.4 Vložíte 6-místné číslo, které si přejete pro „kód 2“.
- b.5 Na displeji se zobrazí „In“ za účelem kontroly se na displeji zobrazí vaše zadané číslo.
- b.6 „Kód 2“ byl úspěšně naprogramován.

4. Otevření seřfu

- 4.1 Pro otevření seřfu stiskněte tlačítko „START“.
- 4.2 Na displeji se zobrazí „-----“.
- 4.3 Vložíte jeden z naprogramovaných kódů (kód 1 nebo kód 2, 6-místný).
- 4.4 Zabliká zelená LED dioda.
- 4.5 Pro otevření seřfu otočte kolečkem směrem vpravo. (do 4 sekund)

!! Pozor!! Po vložení nesprávného kódu zabliká červená světelná LED dioda třikrát. Seřf nebude otevřen. Pokud vložíte 4krát nesprávný kód, elektronický systém seřfu bude zablokovaný. V takovém případě je nutné použít nouzový klíč pro opětovnou aktivaci elektronického zámku.

5. Výměna baterií

Pokud stisknete „START“ a na displeji se objeví „LO-BAE“, znamená to, že je nutné vyměnit baterie.

6. Vložení nových baterií

Viz. Bod 1. „Vložení baterií“
Doporučujeme používat alkalické baterie.

7. Mechanické nouzové otevření

Pokud jste zapomněli svůj kód, odstraňte kryt a vyndejte baterie. Vložte nouzový klíč a otočte směrem vpravo, tak jak to jen půjde. Otevřít kolečkem otočte směrem vpravo. Pomocí tohoto způsobu si budete moci otevřít seřf kdykoli.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nejsou automaticky zabezpečeny/pojištěny/. Oddělte tento požadavek bezpečnosti pojistné hodnoty Vašeho pojištění v pojistné smlouvě.

Návod na použitie elektronického seřfu LETTERA

Pozor: Přečítajte si prosím pozorne tieto inštrukcie predtým ako začnete používať tento zámok, prípadne vkládať novú číselnú kombináciu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za funkčné poruchy spôsobené chybným prepínaním alebo použitím násilia, taktiež za prípadné znehodnotenie seřfu a ani za stratu majetku.

1. Vloženie baterií

- 1.1 K funkcii seřfu sú potrebné 1,5 V batérie v počte 4 ks (batérie nie sú súčasťou dodávky).
- 1.2 Odstráňte kryt na pravej strane a vložte batérie.
- 1.3 Skontrolujte si, či boli batérie správne vložené.
- 1.4 Ak je všetko v poriadku objaví sa na displeji na prvom mieste „0“ a potom „GOOD“.

2. Otvorenie seřfu po vložení baterií

- 2.1 Pri otváraní seřfu pred prvým použitím stlačte „START“.
- 2.2 Na displeji sa objaví „-----“. Teraz môžete vložiť jeden z dvoch výrobných kódov:

0-0-0-0-0-0 (užívateľský kód)

alebo

8-8-8-8-8-8 (master kód).

Zabliká zelená LED dioda. Na otvorenie seřfu otočte rukoväť smerom vpravo. (do 4 sekúnd).

3. Programovanie nového kódu

Vezmite prosím na vedomie: môžete uložiť dve rôzne kódy. Pre vlastnú bezpečnosť by ste mali zmeniť kódy hneď po prvom vstupe.

A Programovanie „kód 1“

- a.1 Stlačte tlačítko „START“.
- a.2 Zazní krátky zvukový signál a na displeji sa zobrazí „-----“.
- a.3 Vložíte 6-miestne číslo, ktoré si žiadate použiť pre „kód 1“.
- a.4 Stlačte červené tlačidlo (na vnútornej strane dverí).
- a.5 Zazní krátky zvukový signál a na displeji sa zobrazí „In“ za účelom kontroly sa na displeji zobrazí vaše zadané číslo.
- a.6 „Kód 1“ bol úspešne naprogramovaný.

B Programovanie „kód 2“

- b.1 Stlačte červené tlačidlo (na vnútornej strane dverí).
- b.2 Zazní krátké pípnutie a na displeji sa zobrazí „-----“ a displej zabliká.
- b.3 Teraz stlačte tlačidlo „START“.
- b.4 Vložíte 6-miestne číslo, ktoré si žiadate použiť pre „kód 2“.
- b.5 Na displeji sa zobrazí „In“ za účelom kontroly sa na displeji zobrazí vaše zadané číslo.
- b.6 „Kód 2“ bol úspešne naprogramovaný.

4. Otvorenie seřfu

- 4.1 Na otvorenie stlačte tlačidlo „START“. Na displeji sa zobrazí „-----“.
- 4.2 Vložíte jeden z naprogramovaných kódov (kód 1 alebo kód 2, 6-miestny).
- 4.3 Zabliká zelená LED dioda.
- 4.4 Na otvorenie seřfu otočte rukoväť smerom vpravo. (do 4 sekúnd).

POZOR! Po vložení nesprávneho kódu zabliká červená svetelná LED dioda trikrát. Seřf nebude otvorený. Ak vložíte 4 krát nesprávny kód, elektronický systém seřfu bude zablokovaný. V takomto prípade je nutné použiť núdzový klíč pre opätovnú aktiváciu elektronického zámku.

5. Výmena baterií

Ak stlačíte „Start“ a na displeji sa zobrazí „LO-BAE“, znamená to, že je nutné vymeniť batérie.

6. Vloženie nových baterií

Vid' bod 1. „Vloženie batérií“
Odporúča sa použiť alkalické batérie.

7. Mechanické núdzové otvorenie

Ak ste zabudli svoj kód, odstráňte kryt a vyberte batérie. Vložte núdzový klíč a otočte ním smerom vľavo, tak ako to len pôjde. Rukoväť otočte smerom vpravo, v smere hodinových ručičiek. Pomocou tohto systému si budete môcť otvoriť seřf kedykoľvek.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nie sú automaticky zabezpečené /poistené/. Oddelite túto požiadavku bezpečnosti pojistnej hodnoty Vašeho poistenia v poisťnej zmluve.